

# MANUAL DE INSTALAÇÃO


Modelo(s): 3022-S / 3026-S / 3028-S

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação

## Especificações

Descrição: **Finco com LED**  
Fonte iluminação: **LED**  
Indicação: **Áreas Externas (Solo e jardim)**  
Peso: **0,32 Kg**



## Dados técnicos

Potência total: **4W (3028) / 5W (3022) / 6W (3026)**  
Tensão nominal: **90~240V**  
Temperatura cor: **2700K (branco quente)**  
Fluxo luminoso: **250lm (3028) / 430lm (3022) / 500lm (3026)**  
Ângulo do fecho: **30°**  
Grau de Proteção: **IP66**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

**interlight**  
Soluções em iluminação

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight  
Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## OBSERVAÇÕES


- É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabeleça as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.**
- Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- Perigo! Risco de choque elétrico!** Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
- Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais [NBR 5410] e de prevenção de acidentes [NR 10] vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
- Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021©. R04.mar/21

Manual 0215.R4

1. Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos da rede elétrica.

**Obrigatório:** Utilização de **fita de auto fusão** na isolamento da emenda da fiação.



## PERIGO!



Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.

2. Finque o produto no solo até sua estabilização, considerando o **limite** ilustrado abaixo.



3. Focalizar a luminária manualmente, conforme projeto.

