

Nichos

Referência	Medidas
4892	36x69mm
4894	36x128mm
4899	38x247mm
4991	36x36mm
4992	36x87mm
4993	36x167mm
4994	86x91mm

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrada Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel: 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Dados técnicos

Modelo	Picco 4991 / 4892	Picco 4992 / 4894	Picco 4899 / 4993	Picco 4994
Facho	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
CCT	2700K (S)	2700K (S)	2700K (S)	2700K (S) / 4000K (N)
Potência	3W / 5W	7W / 10W	20W / 14W	21W
Tensão	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac
Fluxo lum.	190lm (S) / 380lm (S)	570lm (S) / 750lm (S)	1700lm (S) / 1130lm (S)	1700lm (S) / 2000lm (N)
IRC	>90 (R9 > 20)	>90 (R9 > 20)	>90 (R9 > 20)	>90 (R9 > 20)
Classe	III	III	III	III
Proteção	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Peso	0,20kg	0,35kg	0,40kg	0,40kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO