

Nichos

Referência	Medidas
4581	42,5x42,5mm
4582	42,5x93mm
4583	42,5x172mm
4584	92x113mm
4991	37x37mm
4992	87x35mm
4993	167x35mm
4994	91x91mm

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;
6. Nos modelos orientáveis (4581, 4582, 4583, 4584) puxe o lado da orientação e faça a focalização no ambiente.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Dados técnicos

Modelo	Picco 4581 / 4991	Picco 4582 / 4992	Picco 4583 / 4993	Picco 4584 / 4994	Picco 4586 / 4589
Facho	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	2,5W	7W	14W	21W	14W / 21W
Tensão	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac
Fluxo lum.	210lm (.S) / 225lm (.N)	560lm (.S) / 660lm (.N)	1120lm (.S) / 1320lm (.N)	1700lm (.S) / 2000lm (.N)	1700lm (.S) / 2000lm (.N)
IRC	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)
Classe	III	III	III	III	III
Proteção	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Peso	0,20kg	0,35kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO