

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 1442/1 / 1442/2 / 1442/3 / 1442/2x2 / 1443/1 / 1443/2 / 1443/3 / 1443/2x2 / 1446/1 / 1446/2 / 1446/3 / 1446/2x2 / 1447/1 / 1447/2 / 1447/3 / 1447/2x2 / 1448/1 / 1448/2 / 1448/3 / 1448/2x2

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
1x driver

Especificações

Descrição: **Embutido teto**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**

Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

Dados técnicos

Potência total: **6W** [1442/1] / **2x6W** [1442/2] / **3x6W** [1442/3] / **4x6W** [1442/2x2]
8W [1443/1] / **2x8W** [1443/2] / **3x8W** [1443/3] / **4x8W** [1443/2x2]
10W [1446/1] / **2x10W** [1446/2] / **3x10W** [1446/3] / **4x10W** [1446/2x2]
20W [1447/1] / **2x20W** [1447/2] / **3x20W** [1447/3] / **4x20W** [1447/2x2]
35W [1448/1] / **2x35W** [1448/2] / **3x35W** [1448/3] / **4x35W** [1448/2x2]

Tensão nominal: **90-240V (20W - 220V)**
Temperatura cor: **3000K / 4000K**
Fluxo luminoso: **430lm** [1442/1] / **2x430lm** [1442/2] / **3x430lm** [1442/3] / **4x430lm** [1442/2x2]
540lm [1443/1] / **2x540lm** [1443/2] / **3x540lm** [1443/3] / **4x540lm** [1443/2x2]
1130lm [1446/1.W] / **2x1130lm** [1446/2.W] / **3x1130lm** [1446/3.W] / **4x1130lm** [1446/2x2.W]
1200lm [1446/1.N] / **2x1200lm** [1446/2.N] / **3x1200lm** [1446/3.N] / **4x1200lm** [1446/2x2.N]
2330lm [1447/1.W] / **2x2330lm** [1447/2.W] / **3x2330lm** [1447/3.W] / **4x2330lm** [1447/2x2.W]
2460lm [1447/1.N] / **2x2460lm** [1447/2.N] / **3x2460lm** [1447/3.N] / **4x2460lm** [1447/2x2.N]
4200lm [1448/1.W] / **2x4200lm** [1448/2.W] / **3x4200lm** [1448/3.W] / **4x4200lm** [1448/2x2.W]
4430lm [1448/1.N] / **2x4430lm** [1448/2.N] / **3x4430lm** [1448/3.N] / **4x4430lm** [1448/2x2.N]

Ângulo do fecho: **10° (FE) / 24° (MD) / 36° (AB)**



Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight





Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

OBSERVAÇÕES


1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2019®. R01.mai/19

Manual 0279.R1

			
Dim. 115x115	115x200	115x285	200x200
Nicho 100x100	100x184	100x269	184x184
Código 1442/1	1442/2	1442/3	1442/2x2
Dim. 135x135	135x240	135x245	240x240
Nicho 120x120	120x220	120x325	220x220
Código 1443/1	1443/2	1443/3	1443/2x2
Dim. 175x175	175x320	175x465	320x320
Nicho 160x160	160x300	160x445	300x300
Código 1446/1	1446/2	1446/3	1446/2x2
1447/1	1447/2	1447/3	1447/2x2
1448/2	1448/2	1448/3	1448/2x2

1. Faça a abertura do nicho de acordo com a medida especificada em cada luminária (tabela ao lado).




ATENÇÃO!



Nunca plugue o conector da luminária com o driver energizado.

2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos do driver, isolando-os corretamente, em seguida, pressione as molas para encaixar a peça no nicho.



3. As molas quando liberadas, ficarão rentes ao forro, fixando a peça no nicho.

