

Nichos

Referência	Medidas
Picco 4481	Ø38mm (1" 1/2)
Picco 4482	Ø62mm (2" 7/16)
Picco 4483	Ø82,5mm (3" 1/4)

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Dados técnicos

Modelo	Picco 4481 / 4481D*	Picco 4482 / 4482D*	Picco 4483 / 4483D*
Facho	12°(.FE) / 34°(.AB) / 48°(.MA)	15°(.FE) / 36°(.AB) / 48°(.MA)	15°(.FE) / 36°(.AB) / 48°(.MA)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	4W	8W	14W
Tensão	100~240Vac (*127 ou 220V)	100~240Vac (*127 ou 220V)	100~240Vac (*127 ou 220V)
Fluxo lum.	290lm (.S) / 325lm (.N)	600lm (.S) / 660lm (.N)	1270lm (.S) / 1380lm (.N)
IRC	>95 (R9 > 50)	>95 (R9 > 50)	>95 (R9 > 50)
Classe	III	III	III
Vida útil	30.000h	30.000h	30.000h
Proteção	IP40	IP40	IP40
Peso	0,07Kg	0,35kg	0,50kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO