


# doit

## Dados técnicos

Modelo	<b>5102</b>	<b>5103</b>
Facho	10° (.FE) / 24° (.MD) / 36° (.AB)	10° (.FE) / 24° (.MD) / 36° (.AB)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	6W	14W
Tensão	48Vdc	48Vdc
Fluxo lum.	570lm (.S) / 600lm (.N)	1420lm (.S) / 1490lm (.N)
IRC	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)
Classe	III	III
Proteção	IP 40	IP 40
Peso	0,17kg	0,17kg
Uso	INTERNO	INTERNO

## Instalação



1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
  2. Encaixe o módulo no perfil da linha **Do-it** até ficar preso sob pressão no sistema;
  3. Para o **ajuste** da posição do facho da iluminação, retire do sistema e reposicione.
- Nota:** Após encaixe no perfil, não arrastar, pois poderá danificar os contatos elétricos. Para **retirar** puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

## Garantia

05 anos\*

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)

**interlight**  
Soluções em iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira  
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapew/SP  
Atendimento ao Cliente Interlight  
SAC 11 4789 9892 . [sac@interlight.com.br](mailto:sac@interlight.com.br)