


Dados técnicos

Modelo	Picco 4995
Facho	Assimétrico
CCT	2700K (.S) / 4000 (.N)
Potência	6W
Tensão	100~240Vac
Fluxo lum.	570lm (.S) / 600m (.N)
IRC	>90 (R9 > 50)
Classe	III
Proteção	IP 40
Peso	0,40kg
Uso	INTERNO

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho retangular de instalação com **167 x 37mm;**
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não ligue o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia