


# doit

## Dados técnicos

Modelo	5102 / 5202	5103 / 5203	5100 / 5200	5101 / 5201
Facho	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	6W	14W	3W	7W
Tensão	48Vdc	48Vdc	48Vdc	48Vdc
Fluxo lum.	520lm (.S) / 610lm (.N)	1090lm (.S) / 1280lm (.N)	260lm (.S) / 310lm (.N)	540lm (.S) / 640lm (.N)
IRC	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)
Classe	III	III	III	III
Proteção	IP40	IP40	IP40	IP40
Peso	0,17kg	0,17kg	0,10kg	0,10kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO

## Instalação



1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
  2. Encaixe o módulo no perfil da linha Do-it até ficar preso sob pressão no sistema;
  3. Para o ajuste da posição do facho da iluminação, retire do sistema e reposicione.
- Nota: Após encaixe no perfil, não arraste, pois poderá danificar os contatos elétricos. Para retirar puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

**INTERLIGHT**  
- revelamos a beleza -

**Indústria Brasileira**  
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

**Atendimento ao Cliente Interlight**  
Tel 11 4789 9892  
E-mail: [sac@interlight.com.br](mailto:sac@interlight.com.br)  
[www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br)

**5 anos de garantia**  
Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)