


doit

Dados técnicos

Modelo	5183 / 5283 / 5186 / 5286
Facho	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)
CCT	2700K (.S) / 4000 (.N)
Potência	7W (5183 / 5283) / 14W (5186 / 5286)
Tensão	48Vdc
Fluxo lum.	540lm (.S) / 640lm (.N) (5183 / 5283)
Fluxo lum.	1090lm (.S) / 1280lm (.N) (5186 / 5286)
IRC	>90 (R9 > 50)
Classe	III
Peso	0,20 / 0,25 kg
Uso	INTERNO (IP40)

Instalação



1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
2. Encaixe o módulo no perfil da linha **Do-it** até ficar preso sob pressão no sistema;
3. Para o **ajuste** da posição do facho da iluminação, retire o sistema e reposicione.

Nota: Após encaixe no perfil, não arrastar, pois poderá danificar os contatos elétricos.
Para **retirar** puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

Garantia

05 anos*
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

interlight

Soluções em Iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapevi/SP
Atendimento ao Cliente Interlight
SAC 11 4789 9892 . sac@interlight.com.br