


Dados técnicos

Modelo	Picco 4997
Facho	120°
CCT	2700K (.S) / 4000 (.N)
Potência	12W
Tensão	100~240Vac
Fluxo lum.	900lm (.S) / 1050m (.N)
IRC	>90 (R9 > 50)
Classe	III
Proteção	IP 40
Peso	0,40kg
Uso	INTERNO

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho retangular de instalação com **294 x 38mm**;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não ligue o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho.

Garantia

05 anos*

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

interlight
Soluções em iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapevi/SP
Atendimento ao Cliente Interlight
SAC 11 4789 9892 . sac@interlight.com.br