

Nichos

Referência	Medidas
4480 / 4481	Ø38mm (1" 1/2)
4482	Ø62mm (2" 7/16)
4483	Ø82,5mm (3" 1/4)

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrada Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Manual 0321 Rev.02. abr.23

Dados técnicos

	4481	4480	4482	4483
Modelo	4481	4480	4482	4483
Facho	12°(FE) / 34°(AB) 48°(MA)	22°(FE) / 34°(AB) 48°(MA)	15°(FE) / 36°(AB) 48°(MA) / 60° (UA)	15°(FE) / 36°(AB) 48°(MA) / 60° (UA)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	2,5W	4W	8W	14W
Tensão	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac
Fluxo lum.	170lm (.S) / 200lm (.N)	460lm (.S) / 500lm (.N)	600lm (.S) / 660lm (.N)	1270lm (.S) / 1380lm (.N)
IRC	>90 (R9 > 80)	>90 (R9 > 80)	>90 (R9 > 80)	>90 (R9 > 80)
Classe	III	III	III	III
Vida útil	35.000h	35.000h	35.000h	35.000h
Proteção	IP40	IP40	IP40	IP40
Peso	0,07Kg	0,07kg	0,35kg	0,50kg
Uso	Interno	Interno	Interno	Interno