

Nichos

Orientável		Fixo	
Ref.	Medidas	Ref.	Medidas
4581	42,5x42,5mm	4991	37x37mm
4582	42,5x93mm	4992	87x35mm
4583	42,5x172mm	4993	167x35mm
4584	92x113mm	4994	91x91mm
4586	92x113mm		
4589	92x113mm		

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;
6. Nos modelos orientáveis (4581, 4582, 4583, 4584, 4586, 4589.) puxe o lado da orientação e faça a focalização no ambiente.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrada Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel || 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Manual 0368 Rev 01, nov.21

Dados técnicos

Modelo	Picco 4991 / 4581	Picco 4992 / 4582	Picco 4993 / 4583	Picco 4994 / 4584	Picco 4586 / 4589
Facho	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
CCT	2700K (S)	2700K (S)	2700K (S)	2700K (S) / 4000K (N)	2700K (S) / 4000K (N)
Potência	3W	7W	14W	21W	14W / 21W
Tensão	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac
Fluxo lum.	210lm (S)	560lm (S)	1120lm (S)	1700lm (S) / 2000lm (N)	1700lm (S) / 2000lm (N)
IRC	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)	>90 (R9 > 50)
Classe	III	III	III	III	III
Proteção	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Peso	0,40kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO